



Spécifications

- > Boîtier ABS - X1FM
- > Boîtier en inox. - X5FM
- > Écran LED
- > Capteurs conduisent jusqu'à 4x350Ω ou 8x 700Ω
- > Poursuite-zéro configurable
- > Filtre de programmation numérique
- > Unités kg/lb sélectionnables
- > Unité d'utilisateur programmable
- > Interface RS232
- > Fonction de comptage
- > Pesée d'animal
- > Fonction de soutien
- > Mode d'économie d'énergie
- > Fonction d'accumulation
- > Optionnel support en acier inoxydable pour X1FM
- > 2 in 1 version en option
- * 2 émetteurs pour 1 indicateur
- > Sortie de Bluetooth en option
- > Écran à distance en option
- > Sortie de Wifi en option

Données Techniques

<p>Source d'alimentation INDICATOR: 100-240V 50/60Hz- 12V adaptateur Batterie rechargeable: 6V4Ah Durée de vie estimée de la batterie: 30hrs</p> <p>ÉMETTEUR: 100-240V 50/60Hz adaptateur Batterie rechargeable: 3.7V2Ah Durée de vie estimée de la batterie: 100hrs</p> <p>Tension d'excitation DC5V 1-4 * 350Ω 1-8*700Ω capteurs</p> <p>Signal d'entrée analogique -1- 10mV</p> <p>A/D Résolution 100,000</p> <p>A/D Fréquence 40 fois/seconde</p>	<p>Résolution d'affichage 1/3,000- 1/30,000</p> <p>Affichage LED rouge (0.8")</p> <p>Unités Kg/lb</p> <p>Sortie RS232</p> <p>Température de fonctionnement -10°C- 40°C</p> <p>Température de stockage -25°C- 55°C</p> <p>Humidité relative ≤80% non-condensant</p>	<p>Protection X1FM- N/A X5FM- IP54</p> <p>Approbation CE</p> <p>Taille de l'emballage X1FM- 60*60*42cm (12pcs) X5FM- 60*60*48cm (12pcs)</p> <p>Poids d'emballage X1FM- 25Kg (12pcs) X5FM- 30kg (12pcs)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèles

Partie No.	110052	110053	110054	110055
Modèles	X1FM	X1FM2	X5FM	X5FM2
Boîtier	ABS	ABS	S.S	S.S
Émetteur	1 to 1	2 to 1	1 to 1	2 to 1
Poids	2kg	2.3kg	2.5kg	2.8kg